Manual de Usuario

HANDS001



www.bidcom.com.ar

Regulador de volumen



Encendido y Apagado:

Para encender el Headset, mantenga presionado el botón de encendido por 5 segundos. Una vez encendido, la luz indicadora se encenderá en azul y el asistente de voz nos dirá "Power On"-"Encendido".

Para apagar el dispositivo repita el procedimiento de encendido. Esta vez el asistente de voz le indicará cuando esté apagado diciendo "Power Off"-"Apagado". La

luz de estado esta vez será roja y titilará 3 veces antes de apagarse por completo.

Selección de Idioma:

Encienda el Headset y mantenga presionado el botón de "Rechazar Llamada" por 3 segundos. Los idiomas disponibles son Inglés, Chino y Español, en ese orden. Para seleccionar un idioma, presione el botón de llamada

Carga:

Antes de utilizar su auricular Bluetooth por primera vez, ponga el dispositivo a cargar hasta que tenga la batería completa.

La carga completa de este dispositivo es de 3 horas.

Durante la carga la luz indicadora se enciende en rojo y una vez que se completa la carga, el mismo se apagará y el asistente de voz nos avisará esto mismo diciendo "Apagado".

El dispositivo nos indica que se está quedando sin batería cuando la luz indicadora roja titila cada 3 segundos.

Emparejamiento:

Con este dispositivo usted tiene la posibilidad de conectar hasta dos dispositivos Bluetooth a la vez.

Para conectar su Headset con su teléfono celular o dispositivo que tenga Bluetooth por primera vez debe seguir esta serie de pasos:

- 1. El Headset tiene que estar apagado y el Bluetooth del dispositivo que desea conectar, encendido.
- 2. Ambos dispositivos tienen que estar cerca

- Mantenga presionado el botón de encendido del Headset por 8 segundos hasta escuchar el asistente de voz dice "Listo para Conectarse" y la luz de estado alternara entre azul y rojo
- En el dispositivo que desea conectar, busque los equipos Bluetooth cercanos. Debería aparecer en la lista "BT Speaker" (nombre con el que figura el Headset)
- 5. Presione el mismo para conectarse. En caso que le solicite una contraseña, la misma es 0000
- Si la conexión es exitosa, el asistente le avisará que se conectó diciendo "Teléfono 1 Conectado"-"Teléfono 2 Conectado".

Estos pasos son necesarios para conectar su dispositivo Bluetooth por primera vez. En ocasiones siguientes, cuando encienda su Headset y tenga el Bluetooth que desea conectar, encendido, esto se hará automáticamente.

Cuando tenga 2 dispositivos conectados a la vez al Headset y desee realizar una llamada utilizando los comandos de voz (presionar el botón de llamada una vez), la misma se realizará desde el Teléfono 1. El Teléfono 2 podrá usar el Headset pero no podrá realizar las llamadas usando los comandos de voz de su teléfono.

Funciones:

 Responder una llamada: Cuando reciba una llamada, para contestar la misma, presionar el botón de llamada. Para cortar la llamada, presionar el botón de encendido.

- Llamar al último teléfono marcado: Presionar 2 veces seguidas el botón de llamada.
- Cambio de la salida de audio del Headset al teléfono: Cuando la llamada está en progreso, presionar el botón de rechazar de llamada.
- Utilizar comandos de voz: Si su teléfono lo permite, presione el botón de llamada una vez para activar los comandos de voz del mismo.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Liion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.

Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom

